# Datenblatt

## BAB 8-02P 8-fach Terminal-Abzweiger | 13,0…16,5 dB | 5…1218 MHz | Bauform 02



- ✔ Hohe Rückflussdämpfung
- ✔ Multimedia-tauglich
- ✔ Eingänge brummentstört
- ✔ Hohe Intermodulationsfestigkeit
- ✔ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✔ Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
- ✔ Vodafone gelistet

### Bestelldaten

| | |
|---|---|
| **Typ** | BAB 8-02P |
| **Bst-Nr.** | BAB00802P |
| **GTIN** | 7611682006353 |
| **PE** | 1 |
| **VE** | 1 |
| **EU-Zolltarifnummer** | 85291080 |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Frequenzbereich** | 5…1218 MHz |
| **Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2** | Klasse A + 10 dB |
| **Intermodulationsfestigkeit (EN 60728-4)** | 120 dBµV |
| **Abzweige** | 8-fach |
| **Abzweigdämpfung** | |
| **Abzweig 1** | 13,0 ±2,5 dB |
| **Abzweig 2** | 13,0 ±2,5 dB |
| **Abzweig 3** | 14,0 ±2,5 dB |
| **Abzweig 4** | 14,0 ±2,5 dB |
| **Abzweig 5** | 15,5 ±2,5 dB |
| **Abzweig 6** | 15,5 ±2,5 dB |
| **Abzweig 7** | 16,5 ±2,5 dB |
| **Abzweig 8** | 16,5 ±2,5 dB |
| **Entkopplung** | |
| **Abzweig-Ausgang** | ≥ 30 dB @ 5 … 40 MHz<br>≥ 32 dB @ 40 … 470 MHz<br>≥ 30 dB @ 470 … 852 MHz<br>≥ 30 dB @ 862 … 1006 MHz<br>≥ 25 dB @ 1006 … 1300 MHz |
| **Abzweig-Abzweig** | ≥ 30 dB @ 5 … 40 MHz≥ 32 dB @ 40 … 470 MHz≥ 30 dB @ 470 … 852 MHz≥ 30 dB @ 862 … 1006 MHz≥ 25 dB @ 1006 … 1300 MHz |
| **Anschlüsse** | |
| **Anschlusstyp** | F |
| **Impedanz** | 75 Ohm |
| **Rückflussdämpfung** | ≥ 18 dB @ 5 … 40 MHz<br>≥ 18 dB @ 40 … 470 MHz<br>≥ 16 dB @ 470 … 862 MHz<br>≥ 14 dB @ 862 … 1006 MHz<br>≥ 14 dB @ 1006 … 1300 MHz |
| **Allgemein** | |
| **Betriebstemperaturbereich** | –15 °C … +60 °C |
| **Maße (B × H × T) ca.** | 115 × 54 × 39 mm |
| **Gewicht** | 0,22 kg |
| **Schutzart** | IP67 |


AXING AG | Gewerbehaus Moskau | CH 8262 Ramsen | info@axing.com | www.axing.com