SES 5416-06 Einkabel-Multischalter II | 5 in 4 × 16 | premium-line



- ✔ 1 SAT-Position mit Quattro-LNB
- ✔ 2 SAT-Positionen mit Wideband-LNBs
- ✔ Mit terrestrischer Einspeisung
- ✔ Breitbandig rückkanaltauglich (EoC geeignet bis 204 MHz)
- ✔ Kaskadierbar
- ✔ 4 Ausgänge mit je 16 User-Bändern
- ✔ Einkabel I und II kompatibel (entspricht EN 50607 und EN 50494)
- ✔ Störungssicher, keine wohnungsübergreifende Beeinflussung beim Einsatz von programmierbaren SSD 6-xx Antennensteckdosen
- ✔ Alternativ bis zu 4 Legacy-Ausgänge (nicht bei Wideband-LNBs oder SSD 6-xx)
- ✔ Versorgung über ext. Netzteil SZU 99-06 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bestelldaten

Typ	SES 5416-06
Bst-Nr.	SES541606
GTIN	7611682007848
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095

Technische Daten

Eingänge	
Anzahl	5
Frequenzbereich	5 … 862 MHz @ TERR 300 … 2350 MHz @ SAT
LNB-Spannung	15 … 18 V
Max. LNB-Strom	500 mA
Pegel	60 … 90 dBµV
Entkopplung V | H	25 dB
Teilnehmeranschlüsse	
Anzahl	4
Unterstützte Normen	EN 50494, EN 50607
Anschlussdämpfung TERR	21 dB ±2 dB
Frequenzbereich (SAT)	950 … 2150 MHz
User-Bänder	4 × 16
User-Band Frequenzen	975/1025/1075/1125/1175/1225/1275/1325 MHz @ EN 50494/50607* 1375/1425/1475/1525/1575/1625/1675/1725 MHz @ EN 50607*
Ausgangspegel SAT (SCR/CSS)	94 dBµV ±2 dB**
Ausgangspegel SAT (Legacy)	82 dBµV ±2 dB
Stromaufnahme vom Receiver (SCR/CSS)	180 mA
Stromaufnahme vom Receiver (Legacy)	60 mA
Stammausgänge	
Anzahl	5
Durchgangsdämpfung TERR	2 dB ±1,0 dB
Durchgangsdämpfung SAT	2 dB ±2,0 dB
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F-Buchse
Rückflussdämpfung	≥ 10 dB
Allgemein	
Betriebsspannung	18 VDC
Stromaufnahme	260 mA***
Anschluss DC	F-Buchse
Maximaler Versorgungsstrom	1 A****
Potentialausgleichanschluss	4 mm²
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	–20 … 55 °C

Maße (B × H × T) ca.	140 x 140 x 40 mm
Anmerkungen	* Kundenspezifische User-Band-Belegung möglich. ** Automatic Gain Control (AGC) *** Ohne LNB **** Über den DC-Eingang werden die LNBs, der SES 5416-06 und eventuell angeschlossene Kaskadebausteine versorgt.

Anwendungsbeispiel



Passende Produkte

QEW 5-06 Erdungswinkel | einreihig | Überspannungsschutz
SAK 21-02 F | Quickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt | 0.20 m
SAK 41-02 F | Quickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt | 0.40 m
QEW 4-06 Erdungswinkel | einreihig
CFA 11-00 Abschlusswiderstand | 75 Ohm | DC-entkoppelt
CFA 4-01 Adapter F | F | Quickfix
SZU 99-06 Schaltnetzteil 18 V=/2 A
SSD 6-07 Programmierbare Einkabel-Enddose 7 dB | 5…2200 MHz | CATV | SAT
SSD 6-10 Programmierbare Einkabel-Durchgangsdose 10 dB | 5…2200 MHz | CATV | SAT
SSD 6-14 Programmierbare Einkabel-Durchgangsdose 14 dB | 5…2200 MHz | CATV | SAT
SSD 6-18 Programmierbare Einkabel-Durchgangsdose 18 dB | 5…2200 MHz | CATV | SAT
SSD 5-07 SAT-Enddose 7 dB | 5…2200 MHz | CATV | SAT
SSD 5-10 SAT-Durchgangsdose 10 dB | 5…2200 MHz | CATV | SAT
SSD 5-14 SAT-Durchgangsdose 14 dB | 5…2200 MHz | CATV | SAT
SSD 5-18 SAT-Durchgangsdose 18 dB | 5…2200 MHz | CATV | SAT