

## AVM 6-00 Audio/Video-Modulator | stereo | VHF | UHF



- ✓ Moduliert ein A/V-Signal in ein HF-Signal
- ✓ CCD-Überwachungskamera, Videokamera, DVD-Player etc. anschließbar
- ✓ HF-Ausgang 85dBµV, VHF-/UHF/S11-S41, 47...862 MHz, PAL B/G
- ✓ LED-Display zur Kanalanzzeige
- ✓ Inkl. Steckernetzteil, Cinch/SCART-Kabel, 2 x F/IEC-Kabel

### Bestelldaten

Typ	AVM 6-00
Bst-Nr.	AVM00600
GTIN	7611682001693
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85432000



### Technische Daten

Eingänge	
Videopegel	1 VSS
Videoimpedanz	75 Ohm
Audiopegel typ.	1 VSS
Audioimpedanz typ.	10 kOhm
Anschlüsse Audio/Video	RCA/Cinch-Buchse
Ausgang	
Verstärkung	- 4 dB
Frequenzbereich	47...862 MHz
Kanäle auswählbar	5...12   S 2...40   21...69
Ausgangspegel	85 dBµV
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse
Allgemein	
Maße (B x H x T) ca.	120 x 90 x 30 mm
Gewicht	0,562 kg
Externes Zubehör	
Steckernetzteil	230 V~/50 Hz 9 V~/600 mA

### Anwendungsbeispiel

