

BZU 10-02 CATV-Signaltester digital



- ✓ Einfach zu bedienendes, kleines Pegeltestgerät für digitale CATV-Anlagen
- ✓ Zeigt den Durchschnittspegel eines einzelnen Kanals innerhalb 254...294 MHz oder 398...438 MHz an
- ✓ Alternativ Anzeige des Summenpegels über die gesamte Bandbreite
- ✓ Inklusive Patch-Kabel, F/F, 30 cm, Adapter IEC-Buchse auf F-Buchse

Bestelldaten

Typ	BZU 10-02
Bst-Nr.	BZU01002
GTIN	7611682007824
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85043180

CE

Technische Daten

Eingang

Frequenzbereich	254...294 MHz (D258...D290 S15...S19) @ VHF selective 398...438 MHz (D402...D434 S33...S37) @ UHF selective 5...2700 MHz @ broadband
-----------------	--

Impedanz	75 Ω
----------	------

Rückflussdämpfung	> 10 dB
-------------------	---------

Pegelmessung

Bereich	60...105 dBµV selectiv 80...125 dBµV broadband
---------	---

Auflösung	5 dBµV +/- 2,5 dB
-----------	-------------------

Digitale Messungen

Bandbreite	5 dBµV +/- 2,5 dB
------------	-------------------

Anschlüsse

HF-Eingang	F-Buchse
------------	----------

Allgemein

Betriebsspannung	9 VDC (PP3) *
------------------	---------------

Leistungsaufnahme	630 mW (max.)
-------------------	---------------

Stromaufnahme	70 mA (max.)
---------------	--------------

Stromaufnahme in Standby	10 µA (max.)
--------------------------	--------------

Maße (B × H × T) ca.	60 x 120 x 26 mm
----------------------	------------------

Gewicht	0.110 kg
---------	----------

Anmerkungen * 9 V Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

Anwendungsbeispiel



