

OPU 14-03 Optischer Quattro-Konverter



- ✓ Wandelt optische Signale des OCO 1-00/2-00 in SAT-ZF- und terrestrische Signale
- ✓ Zum Anschluss eines Multischalters
- ✓ Spannungsversorgung über Multischalter
- ✓ Alternativ über Netzteil SZU 99-06 (nicht im Lieferumfang)

Bestelldaten

Typ	OPU 14-03
Bst-Nr.	OPU01403
GTIN	7611682006377
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



Technische Daten

Eingang	
Optischer Anschluss	FC/PC-Buchse
Optischer Pegel	-15 dBm...0 dBm
Wellenlänge	1100 ...1650 nm
Ausgang	
Typ	VL VH HL HH TERR
Ausgangspegel	80 dBμV @ 30 Transponder (AGC)
Anschluss	5 x F-Buchse
Impedanz	75 Ω
Allgemein	
Betriebsspannung	10 ...20 V
Stromaufnahme	400 mA
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Maße (B × H × T) ca.	121 × 80 × 26,5 mm
Gewicht	0,18 kg

Anwendungsbeispiel

