

QEW 13-10S Erdungswinkel | Überspannungsschutz | 13-fach



- ✓ Erdung und Potentialausgleich gemäß EN 60728-11 am Eingang
- ✓ Für AXING Multischalter der Serie SPU 13xx-09S mit 13 Eingängen und Kopfverstärker SVS 1313-09S
- ✓ Inkl. Überspannungsschutzgeräte SZU 6-02
- ✓ Bestückt mit premium-line F-Doppelbuchsen CFA 26-02 und Quickfix-Adapter CFA 4-01N

Bestelldaten

Typ	QEW 13-10S
Bst-Nr.	QEWO1310S
GTIN	7611682400496
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	

Technische Daten

Frequenzbereich	5...2500 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	> 90 dB
DC-Durchlass	ja
Durchgangsdämpfung	≤ 0,5 dB
Max. Durchgangsstrom	0,5 A @ 30 VDC
Impulsentladestrom	5 KA @ 8/20 µs
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F-Buchse/F-Stecker-Quickfix
Anzahl	13
Rückflussdämpfung	20 dB -1,5dB/Okt.