

SKM 2-03 Audio/Video-Modulatorkassette | Twin | AV - DVB-T



- ✓ Audio/Video-Eingänge für CCD-Überwachungskamera, Videokamera, DVD-Player etc.
- ✓ Nachbarkanaltauglich
- ✓ Programmierung über Fernbedienung SKZ 10-00

Bestelldaten

Typ	SKM 2-03
Bst-Nr.	SKM00203
GTIN	7611682002836
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85255000



Technische Daten

Eingänge	
Anschluss	Cinch, Mini-DIN-S-Video
Videopegel	1 V _{ss}
Videoimpedanz	75 Ohm
Audiopegel typ.	500 mV eff.
Audioimpedanz typ.	4,7 kOhm

Verarbeitbare Signale	2 × FBAS/S-Video/RGB/YPbPr
Ausgang	
Anzahl Kanäle	2 × DVB-T
Frequenzbereich	111...862 MHz
Kanäle auswählbar	S2...K69
Anschluss	1 × F-Stecker, Quickfix
Impedanz	75 Ω
Ausgangspegel einstellbar	85...105 dBμV
Ausgangsmodulation	
Typ	IFFT 2k mode, QPSK, QAM16, QAM64
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 @ DVB-T
Schutzintervall	1/32
Allgemein	
Betriebsspannung	16 VDC
Stromaufnahme	1A
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-10°C...+50°C
Maße (B × H × T) ca.	72 × 218 × 129 mm
Gewicht	1,170 kg

Passende Produkte

[SKZ 10-00 Fernbedienung](#)

[SKZ 5-01 Schaltnetzteil für Kopfstellenkassetten | 10 A](#)

[CFA 7-01 Erdungsblock einfach F | F | Wandmontage](#)