

SKM 2-04 Audio/Video-Modulatorkassette | Twin | AV - DVB-C



- ✓ Audio/Video-Eingänge für CCD-Überwachungskamera, Videokamera, DVD-Player etc.
- ✓ Nachbarkanaltauglich
- ✓ Programmierung über Fernbedienung SKZ 10-00

**Bestelldaten**

Typ SKM 2-04  
 Bst-Nr. SKM00204  
 GTIN 7611682002843  
 PE 1  
 VE 1  
 EU-Zolltarifnummer



**Technische Daten**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>Eingang</b>    |                         |
| Anschluss         | Cinch, Mini-DIN-S-Video |
| <b>Ausgang</b>    |                         |
| Anzahl Kanäle     | 2 × DVB-C               |
| Frequenzbereich   | 111...862 MHz           |
| Kanäle auswählbar | S2...K69                |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Anschluss                                  | 1 × F-Stecker, Quickfix        |
| Impedanz                                   | 75 Ω                           |
| Ausgangspegel einstellbar                  | 85...105 dBμV                  |
| Ausgangsmodulation                         |                                |
| Typ  | QAM32, QAM64, QAM 128, QAM 256 |
| Allgemein                                  |                                |
| Betriebsspannung                           | 16 VDC                         |
| Stromaufnahme                              | 1A                             |
| Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065) | -10°C...+50°C                  |
| Maße (B × H × T) ca.                       | 72 × 218 × 129 mm              |

## Passende Produkte

[SKZ 10-00 Fernbedienung](#)

[SKZ 5-01 Schaltnetzteil für Kopfstellencassetten | 10 A](#)

[CFA 7-01 Erdungsblock einfach F | F | Wandmontage](#)